جدول حساب المقابل المالي لاستخدام الترددات في المملكة

المعـامـلات وعناصر تحديدها		النطـاقـات الـترددية						
		الترددات المنخفضة جداً ، والمنخفضة ، والمتوسطة VLF,LF,MF من ٩ إلى ٣٠٠٠ كيلوهرتز	الترددات العالية HF من ٣ إلى ٣٠ ميجاهيرتز	الترددات العالية جدا VHF من ٣٠ إلى ٣٠٠ ميجاهيرتز	الترددات فوق العالية UHF من ٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ ميجاهيرتز		الترددات الأكثر علواً SHF من ٣ إلى ٣٠ جيجاهيرتز		الترددات المتناهية العلو EHF من ٣٠ إلى ١٠٠٠ جيجاهيرتز
					من ٣٠٠ إلى ٩٦٠ ميجاهيرتز	من ٩٦٠ إلى٣٠٠٠ ميجاهيرتز	من ٣ إلى ١٠جيجاهيرتز	من ١٠ إلى ٣٠ جيجاهيرتز	
عنصر تحديد المعامل (ن)		٣ كيلوهيرتز	٣ كيلوهيرتز	١٢٫٥ كيلوهيرتز	٢٥ كيلوهيرتز	١ ميجاهيرتز	٧ ميجاهرتز	٧ ميجاهرتز	٧ ميجاهرتز
عنصر تحديد المعامل (ع)		١	١	١٠ امتار	١٠ امتار	١٠ امتار	١٠ امتار	١٠ امتار	١٠ امتار
معامل الهوائي المتنقل أو غيراتجاهي (ج)		١	٣	٤	٤	٤	١٠	١٠	٣٠
معامل القدرة (ق)		أ - ٥٠٠ وحدة للقدرة أقل من ١ كيلووات أو تساويه ٠ ب- ١٠٠٠ وحدة للقدرة أكبر من ١ كيلووات وأقل من ٢ كيلووات أو تساويها ٠ ج- ١٥٠٠ وحدة للقدرة أكبر من ٢ كيلووات ٠	أ - ٢٠٠ وحدة للقدرة أقل من ٥٠٠ وات أو تساويها ٠ ب- ٥٠٠ وحدة للقدرة أكبر من ٥٠٠ وات وأقل من ١ كيلووات أو تساويه٠ ج- ١٠٠٠ وحدة للقدرة أكبر من ١ كيلووات ٠	أ - ٥٠ وحدة للقدرة أقل من ١٠٠ وات أو تساويها ٠ ب- ١٠٠ وحدة للقدرة أكبر من ١٠٠ وات ٠	أ - ١٠ وحدات للقدرة أقل من ٥٠ وات أو تساويها ٠ ب- ٥٠ وحدة للقدرة أكبر من ٥٠وات٠	أ- ١٠ وحدات للقدرة أقل من ٢٥ وات أو تساويها ٠ ب- ٥٠ وحدة للقدرة أكبر من ٢٥ وات ٠	أ - ١٥ وحدة للقدرة أقل من ١٠ وات أو تساويها ٠ ب-٥٠ وحدة للقدرة أكبر من ١٠ وات ٠	أ- ١٥ وحدة للقدرة أقل من أو تساوي ١٠ وات ٠ ب-٥٠ وحدة للقدرة أكبر من ١٠وات٠	أ - ٢٠ وحدة للقدره أقل من ٥ وات أو تساويها٠ ب- ٥٠ وحدة للقدرة أكبر من ٥ وات ٠
معامل كثافة الطلب على النطاق الترددي (ط)		٥	٥٠	١٠٠	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	٢٠
معامل المدن ذات الإستخدام المكثف للطيف الترددي (م)		١	١	٣	٣	٣	٣	٣	٣
معامل التغطية الجغرافية (د)	مدينه	١	١	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
	منطقة	١	٢٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	المملكة كلها	١	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠